

## ЦИФРОВОЙ COSΦ-метр

Измеряет значение косинуса угла между фазой напряжения и фазой тока

Сообщение **A--** на дисплее свидетельствует об отсутствии тока, неправильно выполненных подключениях или об ошибке трансформатора тока

### Внимание !

Рекомендуется использовать хотя бы один трансформатор (тока или напряжения), тк входы тока и напряжения не изолированы



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Экран дисплей	: 3 знака Led
Номинальное напряжение (Un)	: 220V ac
Рабочий диапазон	: (0,8 – 1,1) x Un
Коефф-т трансформации тока	: X/5 A
Частота	: 50 Hz
Потребляемая мощность	: <4VA (напряжение) ;<1VA (ток)
Точность	: %1 ±1 знака
Класс защиты корпуса	: IP20
Класс защиты	: IP00
Крепление	: на переднюю панель
Габариты	: 96x96x80 мм

### Схема подключения :

